

## **AXIS T8341 PIR Motion Sensor**

### Drahtloser Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder AXIS T8341 PIR Motion Sensor erfasst mit der passiven Infrarot-Technologie Bewegungen tags wie nachts. Der Melder kommuniziert drahtlos mit der AXIS M5065 PTZ Network Camera oder Z-Wave Plus<sup>®</sup>-Controllern und ermöglicht somit kleinere Sicherheitslösungen mit weniger Verkabelung. Der Melder kann dank drahtloser Konnektivität flexibel nach Ihrem Bedarf umgesetzt und sogar in Ecken angebracht werden.

- > **Drahtlose E-A-Konnektivität**
- > **Kompatibel mit Z-Wave Plus<sup>®</sup>**
- > **Konform mit Sicherheitsstufe S2**
- > **Batterie im Lieferumfang enthalten**



## AXIS T8341 PIR Motion Sensor

<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS M5065 PTZ Network Camera Kompatibel mit anderen Z-Wave Plus® Steuerungsgeräten
<b>Netzwerk</b>	
<b>Unterstützte Protokolle</b>	Z-Wave Plus®. Weitere Informationen zu unterstützten Befehlsklassen, siehe das Benutzerhandbuch des Produkts
<b>Allgemeines</b>	
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff Farbe: weiß
<b>Stromversorgung</b>	1 x CR123 3,0 V Lithiumbatterien Batterienutzungsdauer: 1 Jahr <sup>a</sup>
<b>Reichweite</b>	Reichweite bis zu 100 Metern
<b>Frequenz</b>	908.42 MHz (US), 922.5 MHz (JP), 868.42 MHz (EU)
<b>Betriebsbedingungen</b>	-10 °C bis 40 °C
<b>Lagerbedingungen</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Zulassungen</b>	EMV FCC Teil 15 Unterteil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Funk EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1 Sicherheit EN 62368-1:2014
<b>Abmessungen</b>	62 x 42 x 87 mm
<b>Gewicht</b>	72 g
<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Montageausrüstung, 1 x CR123 3,0 V Lithiumbatterie
<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. Gemessen an 10 Auslösern pro Tag.

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

